

## N-02C 基本設定

2011/10/31

### 1 初期設定

初期設定しますか： YES

時刻補正：自動

時差補正：手動 → UTC+9 東京（デフォルト）

端末暗証番号：0000 → 決めてください（入力時間制限あり）

文字サイズ設定：一括設定 中

位置提供OFF

ボタン確認音：OFF

ニューロポインター設定簡易測定：速度（標準）

初期設定よろしいですか：OK



※これしか選べない！

※ もし、初期設定に失敗した場合には、初期化してください。

MENU→本体設定→その他設定→端末初期化

### 2 時計

MENU→本体設定→時計→メイン時計設定

自動時刻時差補正：手動時刻設定 UTC+9東京

時計設定： 今日の日付、今の時刻

※右上に時刻が表示されます

決定後、HLDボタンで戻る

### 3 照明の時間

MENU→本体設定→照明・イルミネーション

照明設定

通常時 : → ON

点灯時間 : 60秒

省電力モード : → ON

待ち時間設定 : 10分

決定後、HLDボタンで戻る

### 4 通信モード選択

右上「Wi-Fi」ボタン を長押し

通信モード設定：Wi-Fiシングルモード

※「ご注意」Bluetoothとの共用の注意が出ます

↓下で OK

5 アクセスポイント検索

決定ボタン を長押し → アクセスポイント検索がはじまります  
検索結果一覧：BUFFALO-221F0E  
完了 (右上「Wi-Fi」ボタン)

6 IP設定

MENU→便利ツール→ (上に1つ移動)Wi-Fi  
クライアントモード  
接続先切替  
接続先一覧 → BUFFALO-221F0E が反転している状態で「編集」  
IPアドレス設定：手動設定  
IPアドレス：172 016 010 ( )  
サブネットマスク：255.255.255.0  
デフォルトゲートウェイ：172 016 010 180  
確定 (右上「Wi-Fi」ボタン)  
完了 (右上「Wi-Fi」ボタン)  
完了 (右上「Wi-Fi」ボタン) →反映中 → 切り替え完了

7 フルブラウザ設定

MENU→ iモード/web→ iモード/web設定  
フルブラウザ設定 → フルブラウザホーム設定  
→ [http://172.16.10.171/scripts/joho\\_site/k\\_index.asp](http://172.16.10.171/scripts/joho_site/k_index.asp)  
完了 (右上「Wi-Fi」ボタン)

(↓下に1つ移動：次のページです)

表示モード設定：ケータイモード  
拡大縮小表示：200%  
完了 (右上「Wi-Fi」ボタン)  
決定後、HLDボタンで戻る

8 表示させる

**MENU→ iモード/web→ フルブラウザホーム**  
これで表示になります。