

## N-02C 内線通話設定について

2011/11/08

### 1 接続先SIPサーバの設定

MENU→便利ツール→（上に1つ移動）Wi-Fi

クライアントモード

接続先切替

接続先一覧 → BUFFALO-221F0E が反転している状態で「編集」

→詳細設定

→SIP設定

→移動機SIPアドレス設定： 4xxx@172.16.10.2 「確定」まん中ボタン  
xxには番号（051～100）

→サーバ設定：手動設定

→IP-PBXサーバ

→IPアドレス： 172.16.10.2 「確定」まん中ボタン

→ポート番号： 05060 （デフォルト値） 「確定」まん中ボタン

「確定」右上ボタン

CLRボタン

確定」右上ボタン

→ダイジェスト認証設定

→ID : 4xxx (xxには番号) 「確定」まん中ボタン

→パスワード：同上 「確定」まん中ボタン

「確定」右上ボタン

「確定」右上ボタン

「確定」右上ボタン

「完了」（右上「Wi-Fi」ボタン） →反映中 → 切り替え完了

画面の上に「sip」の表示が出ることを確認してください。